

SERRI WEISSDYNAMISCHE 4 ZONEN FERNBEDIENUNG MIT SZENENSPEICHER

Art. Nr. 36570




Zusammenfassung

- Fernbedienung für das SERRI System.
- Für weißdynamische LED-Controller.
- Ultra sensitive Weißanpassung.
- 2,4 GHz Wireless-Technologie – bis 30 Meter Reichweite.
- Jede Fernbedienung kann mehreren Empfängern zugeordnet werden.
- Batteriebetrieben (2x AAA).
- Mit LED Kontrollleuchte.

Technische Daten

Ausgangssignal: RF (2,4 GHz)
 Betriebsspannung: 3VDC
 Arbeitsstrom: <20mA
 Standby-Strom: <10µA
 Standby-Zeit: 12 Monate
 Reichweite: bis zu 30 Meter
 Arbeitstemperatur: -30 °C ~ 55 °C
 Gewicht: 60g

Abmessungen



Einlernen

Das Einlernen der einzelnen Komponenten wird in der Controller Gebrauchsanweisung beschrieben.

Achtung: Diese Fernbedienung funktioniert nur mit Controllern aus der Isolicht SERRI Reihe.

Funktionsübersicht



Kurzes Drücken schaltet alle Zonenbeleuchtung ein / aus.



Kurzes Drücken um die entsprechende Zone ein zu schalten.
 Langes Drücken um die Zone aus zu schalten.

Gleichzeitiges kurzes Drücken mehrerer Zonen aktiviert diese synchron.



Anpassung der Farbtemperatur innerhalb der Zone



Anpassung der Helligkeit für die ausgewählte Zone.



Anpassung der Farbtemperatur für die ausgewählte Zone.



Programmspeicher.

Langes Drücken - Speichern. Kurzes Drücken - Aktivieren.